



# Беспроводная система Magellan “все в одном”

Консоль MG6250

Версия 1.0

## Руководство по программированию секций



## Что нужно знать

### Об этом руководстве

MG6250 может быть запрограммирована либо при помощи меню, либо методом посекционного программирования, описанного в данном руководстве. Вся информация по программированию меню находится в руководстве по программированию меню. Это руководство содержит список программируемых секций и дополнительную информацию по программированию, которые не включены в руководство по программированию меню. Используйте это руководство в сочетании с руководством по программированию меню MG6250 при установке и программировании консоли.

### Условные обозначения

В данном руководстве используются следующие условные обозначения:

Тип	Описание
ЗАВОДСКИЕ УСТАНОВКИ	Значения, выделенные жирным шрифтом, означают значения по умолчанию: например, □ 6 цифр <b>▲ 4 цифры</b> (заводская установка 4 цифры)
НОМЕРА СЕКЦИЙ И КЛАВИШИ КЛАВИАТУРЫ	Номера секций и клавиши клавиатуры выделены жирным шрифтом, и заключены в квадратные скобки: например, секция <b>[0440]</b>
ВАЖНО	Предупреждения будут выделены жирным шрифтом: например, <b>ВНИМАНИЕ: Важная информация</b>
ПРИМЕЧАНИЕ	Примечания будут отображаться синим шрифтом: например, <b>ПРИМЕЧАНИЕ:</b> Предложение или напоминание

### Код инсталлятора

Для входа в режим программирования, введите код инсталлятора (**0000/000000**). Этот режим позволяет инсталлятору запрограммировать все функции и опции консоли, за исключением кодов пользователей. Код инсталлятора может иметь длину 4 или 6 цифр. Как изменить код инсталлятора смотрите в Руководстве по программированию меню MG6250.

### Код обслуживания

Как и код инсталлятора, код обслуживания позволяет войти в режим программирования и запрограммировать все секции, за исключением кодов пользователей и параметров связи - эти опции могут быть доступны только с кодом инсталлятора. Заводской установки кода нет, обратитесь к Руководство по программированию меню MG6250, чтобы установить код.

### Мастер-код системы

Мастер-код системы (**1234/123456**) позволяет использовать любой метод постановки на охрану, а также запрограммировать коды пользователей. Этот код может быть из 4 или 6 цифр. Системный мастер-код не может быть изменен кодом инсталлятора или кодом обслуживания.

### Сброс системы

Для возврата системы к заводским настройкам, нажмите и удерживайте кнопки \* и # во время включения питания системы, или войдите в секцию **[9000]**. Для получения дополнительной информации обратитесь к Секции сброса MG6250 на стр. 3.

### Демо режим

Демо-режим обеспечивает быстрый просмотр визуальных и звуковых особенностей консоли. При входе в демо-режим, консоль играет свою заставку и приветствие, а также мигают светодиоды и звучат тона и сирены. Демо-режим доступен только с помощью мастер-кода системы (по умолчанию **1234/123456**) следующим образом:

**Меню>08-НАСТРОЙКИ>Ввести код>12-Демо Режим.**

### Вход в режим программирования

Для входа в режим программирования выполните следующее:

1. Нажмите и удерживайте **0**.
2. Введите код инсталлятора (по умолчанию **0000/000000**).
3. Введите 4-значный номер секции, которую нужно запрограммировать.
4. Введите необходимые данные и запишите настройки, используя листы, включенные в данное руководство.
5. Нажмите клавишу \* для удаления данных или возврата к предыдущему шагу. Нажмите клавишу # для сохранения.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Для входа в режим программирования, все зоны должны быть сняты с охраны и режим StayD отключен.

## Ввод данных

Есть два метода, которые можно использовать для ввода данных в режиме программирования: цифровой ввод данных и программирование методом выбора функций.

### Цифровой метод ввода данных

После входа в режим программирования, некоторые секции требуют ввода десятичных значений от 000 до 255. Другие секции требуют ввода шестнадцатеричных значений от 0 до F. Данные описаны в этом руководстве. После ввода последней цифры в секцию, MG6250 автоматически сохранит данные и перейдет к следующей секции. См. подробную информацию в Десятичные и шестнадцатеричные числа на стр. 3 о различных ключах и их эквивалентных значениях.

### Программирование методом выбора функции

При входе в некоторые секции, отображаются 8 опций, где каждый вариант от **1** до **8** представляет определенную функцию. Нажмите клавишу, соответствующую опции и ее номер появится на ЖК-экране. Это означает, что опция включена. Нажмите кнопку еще раз, чтобы удалить цифры с экрана ЖК-экрана (отображается \*), выключая эту опцию. Нажмите \* чтобы выключить все 8 опций. Когда все опции заданы, нажмите # для сохранения и перехода к следующей секции.

## Таблица программирования десятичных и шестнадцатеричных чисел

Некоторые секции требуют ввода одного или нескольких шестнадцатеричных значений. См. в таблице 1 их описания.

Таблица 1: Десятичные и шестнадцатеричные числа






Клавиша	Значение или действие
<b>2</b>	Шестнадцатеричные значения: A/B/C
<b>3</b>	Шестнадцатеричные значения: D/E/F
<b>OFF</b>	Удаляет введенное значение
<b>STAY</b>	Переключение между прописными и строчными буквами
<b>SLEEP</b>	Ввод специальных символов

## Быстрые клавиши инсталлятора

Быстрые клавиши обеспечивают быстрый доступ к некоторым функциям системы. Смотрите их описание в Таблица 2. Чтобы получить доступ к быстрым клавишам инсталлятора:

1. Нажать и удерживать **0**.
2. Ввести код инсталлятора (заводская установка **0000/000000**), или код обслуживания.
3. Нажать соответствующую быструю клавишу (см. Таблица 2).

Таблица 2: Значения быстрых клавиш инсталлятора

Клавиша	Значение или действие
<b>OFF</b> 	<b>Тестовый отчет:</b> Отправляет "Тестовый отчет", запрограммированный в секции <b>[1701]</b> , на станцию мониторинга.
<b>STAY</b> 	<b>Отменить связь:</b> Прекращает связь с ПК или с ПЦН до следующего, подлежащего отчету, события.
<b>SLEEP</b> 	<b>Ответ ПО компьютера:</b> Ответить на входящий звонок от станции мониторинга, использующей программное обеспечение для ПК.
<b>PHONE</b> 	<b>Звонок ПК:</b> Будет набирать номер телефона ПК, запрограммированный в секции <b>[1021]</b> для того, чтобы установить связь с компьютером при помощи программного обеспечения ПК.
<b>ARM</b> 	<b>Тестовый режим инсталлятора:</b> Тестовый режим инсталлятора позволяет выполнить тест, при котором сирена издает короткий звуковой сигнал, указывая на открытые зоны. Нажмите <b>ARM</b> еще раз, чтобы выйти.
<b>#</b>	<b>Сброс выходов:</b> Сброс всех выходов (на плате и беспроводных выходов) в нормальное состояние. В нормальное состояние выход на плате устанавливается через секцию <b>[2005]</b> .

## Секции сброса MG6250

Таблица 3: Секции сброса MG6250

Секция	
<b>[9000]</b>	Сброс всех запрограммированных секций в заводские установки
<b>[9001]</b>	Сброс мастер-кода
<b>[9002]</b>	Сканирование удаленных модулей (очистка неисправностей потери модуля GPRS /Sim-карты)

## Оглавление

### Программирование зон ..... 5

Определение зон.....	5
Описание зон .....	6
Пользовательские шаблоны определения зон .....	7

### Опции PGM ..... 7

### Программирование ПДУ ..... 8

Серийный номер ПДУ.....	8
Присвоение кнопок ПДУ.....	8
Программирование ПДУ.....	9
Опции ПДУ.....	10
Имена пользователей .....	10

### Опции контроля ..... 10

Опции контроля беспроводных клавиатур.....	10
Опции контроля беспроводных ретрансляторов .....	10
Опции контроля беспроводных сирен .....	11

### Опции беспроводного ретранслятора..... 11

### SIM карты ..... 13

### Программирование передачи отчетов

### на центральную станцию ..... 13

Номер телефона центральной станции.....	13
Формат отчетных кодов- Телефон .....	13
Номер объекта на центральной станции .....	13

### Отчетные коды..... 14

Отчетные коды постановки на охрану .....	14
Отчетные коды специального снятия/снятия после тревоги/ отмены тревоги .....	14
Отчетные коды специальной постановки на охрану .....	14
Отчетные коды специального снятия с охраны .....	14
Отчетные коды тревоги/пожарной тревоги .....	15
Отчетные коды восстановления тревоги/пожарной тревоги 16	
Отчетные коды специальных тревог .....	17
Отчетные коды тампера зоны .....	17
Отчетные коды восстановления тампера зоны .....	18
Специальные отчетные коды .....	19
Отчетные коды неисправностей системы .....	19
Отчетные коды восстановления неисправностей.....	19
Отчетные коды неисправностей/восстановления в зоне 19	
Отчетные коды неисправности/восстановления беспроводного PGM .....	20
Отчетные коды неисправности/восстановления беспроводной клавиатуры .....	20
Отчетные коды неисправности/восстановления беспроводного ретранслятора .....	20
Отчетные коды неисправности/восстановления беспроводной сирены .....	20

### Программирование системы .....20

Опции постановки/снятия с охраны .....	21
Опции беспроводного модуля .....	22
Опции коммуникатора .....	22
Таймеры системы .....	23

### Функции сезонного перевода времени .....24

Коды стран .....	24
------------------	----

### Программирование раздела .....24

Опции раздела .....	24
Задержки разделов .....	25
Время автопостановки раздела на охрану .....	25

### Программирование пользователей .....25

Блокировка инсталлятора .....	25
Опции пользователей .....	25

### Подключение с ПО инсталлятора .....25

### Описание событий MG6250 .....26

Неотчетные события/Несохраняемые события .....	26
Неотчетные события/Сохраняемые события .....	26
Отчетные события/Сохраненные события .....	28

### Ввод информации .....31

Десятичные и шестнадцатеричные числа .....	31
Специальные символы .....	31

### Заметки

## Программирование зон

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если устройство присваивается зоне, которая уже запрограммирована, беспроводная зона переписывает проводную зону.

### Определение зон

Чтобы запрограммировать определения зон и присвоить опции:

1. Нажмите и удерживайте **0**.
2. Введите код инсталлятора или код обслуживания.
3. Введите четырехзначный номер секции, которую хотите запрограммировать.
4. Введите двухзначное число определения зоны, см. Таблица 4.
5. Присвойте раздел, см. Таблица 5. По умолчанию все зоны будут присвоены к разделу 1.
6. Включите или выключите опции зоны, используя клавиши от **1** до **8**, см. Таблица 6 или Таблица 7.
7. Нажмите клавишу **#** для сохранения и перехода к следующей зоне. Повторите шаги 3 - 6 для всех остальных зон.

Таблица 4: Определения зон

Значение	Определение	Тип постановки на охрану			
		Снято с охраны	Охр. периметра	Охрана сна	Полная охрана
00	Отключена (исх. уст.)	-	-	-	-
01	Задержка на вход 1*	Снято с охраны	Зад. на вход 1	Зад. на вход 1	Зад. на вход 1
02	Задержка на вход 2*	Снято с охраны	Зад. на вход 2	Зад. на вход 2	Зад. на вход 2
03	Зад. на вход 1 (полн. охр.)	Снято с охраны	Снято с охраны	Снято с охраны	Зад. на вход 1
04	Зад. на вход 2 (полн. охр.)	Снято с охраны	Снято с охраны	Снято с охраны	Зад. на вход 2
05	Слежения*	Снято с охраны	Слежения	Слежения	Слежения
06	Слежения (сон/полная)	Снято с охраны	Снято с охраны	Слежения	Слежения
07	Слежения (полн. охр.)	Снято с охраны	Снято с охраны	Снято с охраны	Слежения
08	Мгновенная*	Снято с охраны	Мгновенная	Мгновенная	Мгновенная
09	Мгновенная (сон/полная)	Снято с охраны	Снято с охраны	Мгновенная	Мгновенная
10	Мгновенная (полн. охр.)	Снято с охраны	Снято с охраны	Снято с охраны	Мгновенная
11	Мгновенная пожарная*	-	-	-	-
12	Пожарная с задержкой*	-	-	-	-
13	Пожарная тихая*	-	-	-	-
14	Пож. с задержкой тихая*	-	-	-	-
15	24 ч. звуковая*	-	-	-	-
16	24 ч. вторжения*	-	-	-	-
17	24 ч. ограбления*	-	-	-	-
18	24 ч. газ*	-	-	-	-
19	24 ч. тепло*	-	-	-	-
20	24 ч. вода*	-	-	-	-
21	24 ч. холод*	-	-	-	-
22	24 ч. паника*	-	-	-	-
23	Слж. без предв. тревоги*	Снято с охраны	-	-	-
24	Мгнов. без предв. тревоги*	Снято с охраны	-	-	-
25	Переключ. с фиксацией*	-	-	-	-
26	Переключ. без фиксации*	-	-	-	-
27	Задержка 1 (сон/полная)	Снято с охраны	Снято с охраны	Зад. на вход 1	Зад. на вход 1
28	Задержка 2 (сон/полная)	Снято с охраны	Снято с охраны	Зад. на вход 2	Зад. на вход 2
29	Не на охране*	Снято с охраны	Снято с охраны	Снято с охраны	Снято с охраны
30-32	Для будущего использ.	-	-	-	-
33	Пользоват. шаблон 1†	Снято с охраны	Мгновенная	Мгновенная	Снято с охраны
34	Пользоват. шаблон 2†	Снято с охраны	Снято с охраны	Мгновенная	Снято с охраны
35	Пользоват. шаблон 3	Снято с охраны	Зад. на вход 1	Мгновенная	Зад. на вход 1
36	Пользоват. шаблон 4	Снято с охраны	Мгновенная	Мгновенная	Зад. на вход 1

\* : Определения зон не могут быть использованы в пользовательских шаблонах.

- : Определения зон остаются теми же, независимо от типа постановки на охрану.

†: ВНИМАНИЕ: Не использовать эти определения для общих зон. Определение общей зоны следует определению по отношению к разделу, который получает самый низкий уровень постановки на охрану. Проблема может возникнуть, если общая зона следует постановке раздела на охрану периметра/сна и постановке на полную охрану. Зона будет рассматриваться, как поставленная на охрану в 2 разделах.

Таблица 5: Присвоение к разделу

Значение	Определение
1	Присвоена к разделу 1
2	Присвоена к разделу 2
3	Присвоена к 2 разделам

Таблица 6: Опции зоны

Значение	Определение	
1	Автоотключение зоны	
2	Обходная зона	
3	Контроль над радио зоной	
6	"Умная" зона	
7	Задержка передачи тревоги	
8	Принудительная постановка	
Значение	Тип тревоги в зоне	
4	5	
ВЫКЛ	ВЫКЛ	Громкая тревога
ВКЛ	ВЫКЛ	Тихая тревога
ВЫКЛ	ВКЛ	Громкая импульсная
ВКЛ	ВКЛ	Только отчет

Таблица 7: Опции переключателя

Значение		Уровень охраны
1	2	
ВЫКЛ	ВЫКЛ	Снятие с охраны
ВКЛ	ВЫКЛ	Охрана периметра
ВЫКЛ	ВКЛ	Охрана сна
ВКЛ	ВКЛ	Полная охрана
Значение	Определение	
3	-	
4	Только частичное снятие с охраны	
5	Только постановка	
6	-	
7	-	
8	-	

## Описание зон

Секция	№ Зоны	Описание	Определение зоны	Раздел	Опции зоны
[0001]	1		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0002]	2		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0003]	3		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0004]	4		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0005]	5		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0006]	6		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0007]	7		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0008]	8		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0009]	9		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0010]	10		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0011]	11		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0012]	12		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0013]	13		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0014]	14		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0015]	15		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0016]	16		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0017]	17		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0018]	18		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0019]	19		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0020]	20		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0021]	21		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0022]	22		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0023]	23		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0024]	24		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0025]	25		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0026]	26		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0027]	27		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0028]	28		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0029]	29		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0030]	30		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0031]	31		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0032]	32		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0033]	33		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0034]	34		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0035]	35		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0036]	36		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0037]	37		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0038]	38		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0039]	39		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0040]	40		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0041]	41		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0042]	42		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0043]	43		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0044]	44		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0045]	45		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0046]	46		/		1 2 3 4 5 6 7 8

Секция	№ Зоны	Описание	Определение зоны	Раздел	Опции зоны
[0047]	47		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0048]	48		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0049]	49		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0050]	50		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0051]	51		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0052]	52		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0053]	53		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0054]	54		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0055]	55		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0056]	56		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0057]	57		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0058]	58		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0059]	59		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0060]	60		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0061]	61		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0062]	62		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0063]	63		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0064]	64		/		1 2 3 4 5 6 7 8

### Пользовательские шаблоны определения зон

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Только определения, отмеченные звездочкой (\*) могут быть использованы для пользовательских шаблонов.

Секция	Определение	Снято с охраны	Охрана периметра	Охрана сна	Полная охрана
[0091]	Пользовательский шаблон определения зон 1	/ 0/0	/ 0/8	/ 0/8	/ 0/8
[0092]	Пользовательский шаблон определения зон 2	/ 0/0	/ 0/0	/ 0/8	/ 0/8
[0093]	Пользовательский шаблон определения зон 3	/ 0/0	/ 0/1	/ 0/8	/ 0/1
[0094]	Пользовательский шаблон определения зон 4	/ 0/0	/ 0/8	/ 0/8	/ 0/1

### Опции PGM

Опция	Описание	PGM 1 [0341]		PGM 2 [0342]		PGM 3 [0343]		PGM 4 [0344]		PGM 5 [0345]		PGM 6 [0346]		PGM 7 [0347]		PGM 8 [0348]	
		ВЫКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ	ВКЛ
1	Время PGM (ВЫКЛ=сек., ВКЛ=мин.)	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□
2	Контроль над консолью	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□
3	Контроль над беспроводным PGM	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲
4	Голосовой контроль	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲
5	Для будущего использования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Для будущего использования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Для будущего использования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Для будущего использования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Программирование ПДУ

### Серийный номер ПДУ

Секция	ПДУ	Серийный № ПДУ
[0401]	ПДУ1	/ / / / /
[0402]	ПДУ2	/ / / / /
[0403]	ПДУ3	/ / / / /
[0404]	ПДУ4	/ / / / /
[0405]	ПДУ5	/ / / / /
[0406]	ПДУ6	/ / / / /
[0407]	ПДУ7	/ / / / /
[0408]	ПДУ8	/ / / / /
[0409]	ПДУ9	/ / / / /
[0410]	ПДУ10	/ / / / /
[0411]	ПДУ11	/ / / / /
[0412]	ПДУ12	/ / / / /
[0413]	ПДУ13	/ / / / /
[0414]	ПДУ14	/ / / / /
[0415]	ПДУ15	/ / / / /
[0416]	ПДУ16	/ / / / /

### Присвоение ПДУ

1. Введите соответствующую секцию ПДУ (см. Программирование ПДУ на стр. 9).
2. Нажмите любую кнопку на ПДУ дважды, или введите серийный номер вручную.

### Удаление ПДУ

1. Введите соответствующую секцию ПДУ (см. Программирование ПДУ на стр. 9).
2. Введите **000000**.

### Присвоение кнопок ПДУ

Смотрите в Таблица 8 описания кнопок ПДУ для MG6250. Консоль MG6250 поддерживает следующие пульты дистанционного управления: REM1, REM2, RAC1, RAC2, REM3, и REM15.

Таблица 8: Опции кнопок ПДУ для MG6250 (см. Десятичные и шестнадцатеричные числа на стр. 3)

Опция	Описание	Опция	Описание
0	Пусто/кнопка выключена	8	Активация PGM 4 (группа событий 10)*
1	Снятие с охраны	9	Активация PGM 5 (группа событий 11)*
2	Охрана периметра	A	Активация PGM 6 (группа событий 12)*
3	Охрана сна	B	Активация PGM 6 (группа событий 13)*
4	Полная охрана	C	Паника 1
5	Активация режима окна (StayD)	D	Паника 2
6	Активация PGM 1 (группа событий 08)*	E	Паника 3
7	Активация PGM 2 (группа событий 09)*	F	Парамедицинская тревога

\* Для просмотра описаний групп событий, обратитесь к разделу на стр.25.



## Программирование ПДУ

		ПДУ REM3							
		PGM 1 [9]	PGM 2 [0]	PGM 3 [x]	PGM 4 [✓]	PGM 5 [●]	PGM 6 [●]	PGM 3 & 4 [x] + [✓]	PGM 5 & 6 [●] + [●]
Исх. установка		6	7	8	9	A	B	0	0
№ ПДУ	Секция								
Все	[0440]								
1	[0441]								
2	[0442]								
3	[0443]								
4	[0444]								
5	[0445]								
6	[0446]								
7	[0447]								
8	[0448]								
9	[0449]								
10	[0450]								
11	[0451]								
12	[0452]								
13	[0453]								
14	[0454]								
15	[0455]								
16	[0456]								
17	[0457]								
18	[0458]								

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Кнопка снятия с охраны() не может быть изменена.

		REM1/REM2/RAC1/RAC2/REM15			
		Обычная постановка 	PGM1	PGM2	Dis.  +
Исх. установка		4	6	7	0
№ ПДУ	Секция				
Все	[0440]				
1	[0441]				
2	[0442]				
3	[0443]				
4	[0444]				
5	[0445]				
6	[0446]				
7	[0447]				
8	[0448]				
9	[0449]				
10	[0450]				
11	[0451]				
12	[0452]				
13	[0453]				
14	[0454]				
15	[0455]				
16	[0456]				

**ПРИМЕЧАНИЕ:** При входе в секцию [0440], консоль будет копировать сохраненные значения этой секции для всех ПДУ.

## Опции ПДУ

Секция	Опции REM3	Описание	ВЫКЛ	ВКЛ
[0481] REM3 №1  ↓  [0496] REM3 №16	1	Управление PGM нажатием одной кнопки REM3	▲ Выключено	<input type="checkbox"/> Включено
	2	Снятие с охраны нажатием одной кнопки REM3	▲ Выключено	<input type="checkbox"/> Включено
	3	Для будущего использования	-	-
	4	Для будущего использования	-	-
	5	Для будущего использования	-	-
	6	Для будущего использования	-	-
	7	Для будущего использования	-	-
	8	Для будущего использования	-	-

## Имена пользователей

Секция	Пользов.	Имя
[0521]	1	/ / / / / / / / / / / / / / / /
[0522]	2	/ / / / / / / / / / / / / / / /
[0523]	3	/ / / / / / / / / / / / / / / /
[0524]	4	/ / / / / / / / / / / / / / / /
[0525]	5	/ / / / / / / / / / / / / / / /
[0526]	6	/ / / / / / / / / / / / / / / /
[0527]	7	/ / / / / / / / / / / / / / / /
[0528]	8	/ / / / / / / / / / / / / / / /

Секция	Пользов.	Имя
[0529]	9	/ / / / / / / / / / / / / / / /
[0530]	10	/ / / / / / / / / / / / / / / /
[0531]	11	/ / / / / / / / / / / / / / / /
[0532]	12	/ / / / / / / / / / / / / / / /
[0533]	13	/ / / / / / / / / / / / / / / /
[0534]	14	/ / / / / / / / / / / / / / / /
[0535]	15	/ / / / / / / / / / / / / / / /
[0536]	16	/ / / / / / / / / / / / / / / /

## Опции контроля

## Опции контроля беспроводных клавиатур

Секция	Опция	Описание	ВЫКЛ	ВКЛ
[0620]	1	Контроль над беспроводной клавиатурой 1	<input type="checkbox"/> Выключено	▲ Включено
	2	Контроль над беспроводной клавиатурой 2	<input type="checkbox"/> Выключено	▲ Включено
	3	Контроль над беспроводной клавиатурой 3	<input type="checkbox"/> Выключено	▲ Включено
	4	Контроль над беспроводной клавиатурой 4	<input type="checkbox"/> Выключено	▲ Включено
	5	Для будущего использования	-	-
	6	Для будущего использования	-	-
	7	Для будущего использования	-	-
	8	Для будущего использования	-	-

## Опции контроля беспроводных ретрансляторов

Секция	Опция	Описание	ВЫКЛ	ВКЛ
[0720]	1	Беспроводной ретранслятор 1	<input type="checkbox"/> Выключено	▲ Включено
	2	Беспроводной ретранслятор 2	<input type="checkbox"/> Выключено	▲ Включено
	3	Беспроводной ретранслятор 3	<input type="checkbox"/> Выключено	▲ Включено
	4	Беспроводной ретранслятор 4	<input type="checkbox"/> Выключено	▲ Включено
	5	Для будущего использования	-	-
	6	Для будущего использования	-	-
	7	Для будущего использования	-	-
	8	Для будущего использования	-	-

### Опции контроля беспроводных сирен

Секция	Опция	Описание	ВЫКЛ	ВКЛ
[0820]	1	Контроль над беспроводной сиреной 1	<input type="checkbox"/> Выключено	<input checked="" type="checkbox"/> Включено
	2	Контроль над беспроводной сиреной 2	<input type="checkbox"/> Выключено	<input checked="" type="checkbox"/> Включено
	3	Контроль над беспроводной сиреной 3	<input type="checkbox"/> Выключено	<input checked="" type="checkbox"/> Включено
	4	Контроль над беспроводной сиреной 4	<input type="checkbox"/> Выключено	<input checked="" type="checkbox"/> Включено
	5	Для будущего использования	-	-
	6	Для будущего использования	-	-
	7	Для будущего использования	-	-
	8	Для будущего использования	-	-

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Для отмены контроля тампера, войдите в секцию [0800], и нажмите **OK**. Контроль тампера будет отключен в течение 30 минут.

### Опции беспроводного ретранслятора

Опция	Описание	RPT 1 [0721]		RPT 2 [0741]		RPT 3 [0761]		RPT 4 [0781]	
		ВЫКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ	ВКЛ
1	Ретранслировать зону 1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Ретранслировать зону 2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Ретранслировать зону 3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Ретранслировать зону 4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Ретранслировать зону 5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Ретранслировать зону 6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Ретранслировать зону 7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Ретранслировать зону 8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Опция	Описание	RPT 1 [0722]		RPT 2 [0742]		RPT 3 [0762]		RPT 4 [0782]	
		ВЫКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ	ВКЛ
1	Ретранслировать зону 9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Ретранслировать зону 10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Ретранслировать зону 11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Ретранслировать зону 12	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Ретранслировать зону 13	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Ретранслировать зону 14	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Ретранслировать зону 15	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Ретранслировать зону 16	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Опция	Описание	RPT 1 [0723]		RPT 2 [0743]		RPT 3 [0763]		RPT 4 [0783]	
		ВЫКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ	ВКЛ
1	Ретранслировать зону 17	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Ретранслировать зону 18	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Ретранслировать зону 19	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Ретранслировать зону 20	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Ретранслировать зону 21	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Ретранслировать зону 22	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Ретранслировать зону 23	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Ретранслировать зону 24	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Опция	Описание	RPT 1 [0724]		RPT 2 [0744]		RPT 3 [0764]		RPT 4 [0784]	
		ВЫКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ	ВКЛ
1	Ретранслировать зону 25	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Ретранслировать зону 26	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Ретранслировать зону 27	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Ретранслировать зону 28	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Ретранслировать зону 29	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Ретранслировать зону 30	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Ретранслировать зону 31	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Ретранслировать зону 32	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Опция	Описание	RPT 1 [0725]		RPT 2 [0745]		RPT 3 [0765]		RPT 4 [0785]	
		ВЫКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ	ВКЛ
1	Ретранслировать зону 33	▲	<input type="checkbox"/>	▲	<input type="checkbox"/>	▲	<input type="checkbox"/>	▲	<input type="checkbox"/>
2	Ретранслировать зону 34	▲	<input type="checkbox"/>	▲	<input type="checkbox"/>	▲	<input type="checkbox"/>	▲	<input type="checkbox"/>
3	Ретранслировать зону 35	▲	<input type="checkbox"/>	▲	<input type="checkbox"/>	▲	<input type="checkbox"/>	▲	<input type="checkbox"/>
4	Ретранслировать зону 36	▲	<input type="checkbox"/>	▲	<input type="checkbox"/>	▲	<input type="checkbox"/>	▲	<input type="checkbox"/>
5	Ретранслировать зону 37	▲	<input type="checkbox"/>	▲	<input type="checkbox"/>	▲	<input type="checkbox"/>	▲	<input type="checkbox"/>
6	Ретранслировать зону 38	▲	<input type="checkbox"/>	▲	<input type="checkbox"/>	▲	<input type="checkbox"/>	▲	<input type="checkbox"/>
7	Ретранслировать зону 39	▲	<input type="checkbox"/>	▲	<input type="checkbox"/>	▲	<input type="checkbox"/>	▲	<input type="checkbox"/>
8	Ретранслировать зону 40	▲	<input type="checkbox"/>	▲	<input type="checkbox"/>	▲	<input type="checkbox"/>	▲	<input type="checkbox"/>

Опция	Описание	RPT 1 [0726]		RPT 2 [0746]		RPT 3 [0766]		RPT 4 [0786]	
		ВЫКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ	ВКЛ
1	Ретранслировать зону 41	▲	<input type="checkbox"/>	▲	<input type="checkbox"/>	▲	<input type="checkbox"/>	▲	<input type="checkbox"/>
2	Ретранслировать зону 42	▲	<input type="checkbox"/>	▲	<input type="checkbox"/>	▲	<input type="checkbox"/>	▲	<input type="checkbox"/>
3	Ретранслировать зону 43	▲	<input type="checkbox"/>	▲	<input type="checkbox"/>	▲	<input type="checkbox"/>	▲	<input type="checkbox"/>
4	Ретранслировать зону 44	▲	<input type="checkbox"/>	▲	<input type="checkbox"/>	▲	<input type="checkbox"/>	▲	<input type="checkbox"/>
5	Ретранслировать зону 45	▲	<input type="checkbox"/>	▲	<input type="checkbox"/>	▲	<input type="checkbox"/>	▲	<input type="checkbox"/>
6	Ретранслировать зону 46	▲	<input type="checkbox"/>	▲	<input type="checkbox"/>	▲	<input type="checkbox"/>	▲	<input type="checkbox"/>
7	Ретранслировать зону 47	▲	<input type="checkbox"/>	▲	<input type="checkbox"/>	▲	<input type="checkbox"/>	▲	<input type="checkbox"/>
8	Ретранслировать зону 48	▲	<input type="checkbox"/>	▲	<input type="checkbox"/>	▲	<input type="checkbox"/>	▲	<input type="checkbox"/>

Опция	Описание	RPT 1 [0727]		RPT 2 [0747]		RPT 3 [0767]		RPT 4 [0787]	
		ВЫКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ	ВКЛ
1	Ретранслировать зону 49	▲	<input type="checkbox"/>	▲	<input type="checkbox"/>	▲	<input type="checkbox"/>	▲	<input type="checkbox"/>
2	Ретранслировать зону 50	▲	<input type="checkbox"/>	▲	<input type="checkbox"/>	▲	<input type="checkbox"/>	▲	<input type="checkbox"/>
3	Ретранслировать зону 51	▲	<input type="checkbox"/>	▲	<input type="checkbox"/>	▲	<input type="checkbox"/>	▲	<input type="checkbox"/>
4	Ретранслировать зону 52	▲	<input type="checkbox"/>	▲	<input type="checkbox"/>	▲	<input type="checkbox"/>	▲	<input type="checkbox"/>
5	Ретранслировать зону 53	▲	<input type="checkbox"/>	▲	<input type="checkbox"/>	▲	<input type="checkbox"/>	▲	<input type="checkbox"/>
6	Ретранслировать зону 54	▲	<input type="checkbox"/>	▲	<input type="checkbox"/>	▲	<input type="checkbox"/>	▲	<input type="checkbox"/>
7	Ретранслировать зону 55	▲	<input type="checkbox"/>	▲	<input type="checkbox"/>	▲	<input type="checkbox"/>	▲	<input type="checkbox"/>
8	Ретранслировать зону 56	▲	<input type="checkbox"/>	▲	<input type="checkbox"/>	▲	<input type="checkbox"/>	▲	<input type="checkbox"/>

Опция	Описание	RPT 1 [0728]		RPT 2 [0748]		RPT 3 [0768]		RPT 4 [0788]	
		ВЫКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ	ВКЛ
1	Ретранслировать зону 57	▲	<input type="checkbox"/>	▲	<input type="checkbox"/>	▲	<input type="checkbox"/>	▲	<input type="checkbox"/>
2	Ретранслировать зону 58	▲	<input type="checkbox"/>	▲	<input type="checkbox"/>	▲	<input type="checkbox"/>	▲	<input type="checkbox"/>
3	Ретранслировать зону 59	▲	<input type="checkbox"/>	▲	<input type="checkbox"/>	▲	<input type="checkbox"/>	▲	<input type="checkbox"/>
4	Ретранслировать зону 60	▲	<input type="checkbox"/>	▲	<input type="checkbox"/>	▲	<input type="checkbox"/>	▲	<input type="checkbox"/>
5	Ретранслировать зону 61	▲	<input type="checkbox"/>	▲	<input type="checkbox"/>	▲	<input type="checkbox"/>	▲	<input type="checkbox"/>
6	Ретранслировать зону 62	▲	<input type="checkbox"/>	▲	<input type="checkbox"/>	▲	<input type="checkbox"/>	▲	<input type="checkbox"/>
7	Ретранслировать зону 63	▲	<input type="checkbox"/>	▲	<input type="checkbox"/>	▲	<input type="checkbox"/>	▲	<input type="checkbox"/>
8	Ретранслировать зону 64	▲	<input type="checkbox"/>	▲	<input type="checkbox"/>	▲	<input type="checkbox"/>	▲	<input type="checkbox"/>

Опция	Описание	RPT 1 [0729]		RPT 2 [0749]		RPT 3 [0769]		RPT 4 [0789]	
		ВЫКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ	ВКЛ
1	Ретранслировать клавиатуру 1	▲	<input type="checkbox"/>	▲	<input type="checkbox"/>	▲	<input type="checkbox"/>	▲	<input type="checkbox"/>
2	Ретранслировать клавиатуру 2	▲	<input type="checkbox"/>	▲	<input type="checkbox"/>	▲	<input type="checkbox"/>	▲	<input type="checkbox"/>
3	Ретранслировать клавиатуру 3	▲	<input type="checkbox"/>	▲	<input type="checkbox"/>	▲	<input type="checkbox"/>	▲	<input type="checkbox"/>
4	Ретранслировать клавиатуру 4	▲	<input type="checkbox"/>	▲	<input type="checkbox"/>	▲	<input type="checkbox"/>	▲	<input type="checkbox"/>
5	Для будущего использования	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Для будущего использования	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Для будущего использования	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Для будущего использования	-	-	-	-	-	-	-	-



## Отчетные коды

### Отчетные коды постановки на охрану

Секция	Описание	Данные	Секция	Описание	Данные
[1601]	Поставлено пользователем 01	/	[1602]	Поставлено пользователем 05	/
	Поставлено пользователем 02	/		Поставлено пользователем 06	/
	Поставлено пользователем 03	/		Поставлено пользователем 07	/
	Поставлено пользователем 04	/		Поставлено пользователем 08	/
[1603]	Поставлено пользователем 09	/	[1604]	Поставлено пользователем 13	/
	Поставлено пользователем 10	/		Поставлено пользователем 14	/
	Поставлено пользователем 11	/		Поставлено пользователем 15	/
	Поставлено пользователем 12	/		Поставлено пользователем 16	/

По умолчанию = FF

### Отчетные коды специального снятия/снятия после тревоги/отмены тревоги

Секция	Описание	Данные	Секция	Описание	Данные
[1609]	Снято пользователем 01	/	[1610]	Снято пользователем 05	/
	Снято пользователем 02	/		Снято пользователем 06	/
	Снято пользователем 03	/		Снято пользователем 07	/
	Снято пользователем 04	/		Снято пользователем 08	/
[1611]	Снято пользователем 09	/	[1612]	Снято пользователем 13	/
	Снято пользователем 10	/		Снято пользователем 14	/
	Снято пользователем 11	/		Снято пользователем 15	/
	Снято пользователем 12	/		Снято пользователем 16	/

По умолчанию = FF

### Отчетные коды специальной постановки на охрану

Секция	Описание	Данные	Секция	Описание	Данные
[1617]	Автопостановка	/	[1618]	Быстрая постановка	/
	Позднее закрытие	/		Постановка с ПК	/
	Нет движения	/		Постановка переключателем	/
	Частичная постановка	/		Для будущего использования	-

По умолчанию = FF

### Отчетные коды специального снятия с охраны

Секция	Описание	Данные	Секция	Описание	Данные
[1619]	Окончание автопостановки	/	[1620]	Отмена парамедицинской тревоги	/
	Снятие с охраны с ПО	/		Снятие переключателем	/
	Снятие с охраны после тревоги с ПО	/		Снятие переключателем после тревоги	/
	Отмена тревоги с ПО	/		Отмена тревоги переключателем	/

По умолчанию = FF

## Отчетные коды тревоги/пожарной тревоги

Секция	Описание	Данные	Секция	Описание	Данные
[1621]	Тревога/пожар 01	/	[1622]	Тревога/пожар 05	/
	Тревога/пожар 02	/		Тревога/пожар 06	/
	Тревога/пожар 03	/		Тревога/пожар 07	/
	Тревога/пожар 04	/		Тревога/пожар 08	/

Секция	Описание	Данные	Секция	Описание	Данные
[1623]	Тревога/пожар 09	/	[1624]	Тревога/пожар 13	/
	Тревога/пожар 10	/		Тревога/пожар 14	/
	Тревога/пожар 11	/		Тревога/пожар 15	/
	Тревога/пожар 12	/		Тревога/пожар 16	/

Секция	Описание	Данные	Секция	Описание	Данные
[1625]	Тревога/пожар 17	/	[1626]	Тревога/пожар 21	/
	Тревога/пожар 18	/		Тревога/пожар 22	/
	Тревога/пожар 19	/		Тревога/пожар 23	/
	Тревога/пожар 20	/		Тревога/пожар 24	/

Секция	Описание	Данные	Секция	Описание	Данные
[1627]	Тревога/пожар 25	/	[1628]	Тревога/пожар 29	/
	Тревога/пожар 26	/		Тревога/пожар 30	/
	Тревога/пожар 27	/		Тревога/пожар 31	/
	Тревога/пожар 28	/		Тревога/пожар 32	/

Секция	Описание	Данные	Секция	Описание	Данные
[1629]	Тревога/пожар 33	/	[1630]	Тревога/пожар 37	/
	Тревога/пожар 34	/		Тревога/пожар 38	/
	Тревога/пожар 35	/		Тревога/пожар 39	/
	Тревога/пожар 36	/		Тревога/пожар 40	/

Секция	Описание	Данные	Секция	Описание	Данные
[1631]	Тревога/пожар 41	/	[1632]	Тревога/пожар 45	/
	Тревога/пожар 42	/		Тревога/пожар 46	/
	Тревога/пожар 43	/		Тревога/пожар 47	/
	Тревога/пожар 44	/		Тревога/пожар 48	/

Секция	Описание	Данные	Секция	Описание	Данные
[1633]	Тревога/пожар 49	/	[1634]	Тревога/пожар 53	/
	Тревога/пожар 50	/		Тревога/пожар 54	/
	Тревога/пожар 51	/		Тревога/пожар 55	/
	Тревога/пожар 52	/		Тревога/пожар 56	/

Секция	Описание	Данные	Секция	Описание	Данные
[1635]	Тревога/пожар 57	/	[1636]	Тревога/пожар 61	/
	Тревога/пожар 58	/		Тревога/пожар 62	/
	Тревога/пожар 59	/		Тревога/пожар 63	/
	Тревога/пожар 60	/		Тревога/пожар 64	/

По умолчанию = FF

## Отчетные коды восстановления тревоги/пожарной тревоги

Секция	Описание	Данные	Секция	Описание	Данные
[1641]	Тревога/пожар восстановлено 01	/	[1642]	Тревога/пожар восстановлено 05	/
	Тревога/пожар восстановлено 02	/		Тревога/пожар восстановлено 06	/
	Тревога/пожар восстановлено 03	/		Тревога/пожар восстановлено 07	/
	Тревога/пожар восстановлено 04	/		Тревога/пожар восстановлено 08	/
[1643]	Тревога/пожар восстановлено 09	/	[1644]	Тревога/пожар восстановлено 13	/
	Тревога/пожар восстановлено 10	/		Тревога/пожар восстановлено 14	/
	Тревога/пожар восстановлено 11	/		Тревога/пожар восстановлено 15	/
	Тревога/пожар восстановлено 12	/		Тревога/пожар восстановлено 16	/
[1645]	Тревога/пожар восстановлено 17	/	[1646]	Тревога/пожар восстановлено 21	/
	Тревога/пожар восстановлено 18	/		Тревога/пожар восстановлено 22	/
	Тревога/пожар восстановлено 19	/		Тревога/пожар восстановлено 23	/
	Тревога/пожар восстановлено 20	/		Тревога/пожар восстановлено 24	/
[1647]	Тревога/пожар восстановлено 25	/	[1648]	Тревога/пожар восстановлено 29	/
	Тревога/пожар восстановлено 26	/		Тревога/пожар восстановлено 30	/
	Тревога/пожар восстановлено 27	/		Тревога/пожар восстановлено 31	/
	Тревога/пожар восстановлено 28	/		Тревога/пожар восстановлено 32	/
[1649]	Тревога/пожар восстановлено 33	/	[1650]	Тревога/пожар восстановлено 37	/
	Тревога/пожар восстановлено 34	/		Тревога/пожар восстановлено 38	/
	Тревога/пожар восстановлено 35	/		Тревога/пожар восстановлено 39	/
	Тревога/пожар восстановлено 36	/		Тревога/пожар восстановлено 40	/
[1651]	Тревога/пожар восстановлено 41	/	[1652]	Тревога/пожар восстановлено 45	/
	Тревога/пожар восстановлено 42	/		Тревога/пожар восстановлено 46	/
	Тревога/пожар восстановлено 43	/		Тревога/пожар восстановлено 47	/
	Тревога/пожар восстановлено 44	/		Тревога/пожар восстановлено 48	/
[1653]	Тревога/пожар восстановлено 49	/	[1654]	Тревога/пожар восстановлено 53	/
	Тревога/пожар восстановлено 50	/		Тревога/пожар восстановлено 54	/
	Тревога/пожар восстановлено 51	/		Тревога/пожар восстановлено 55	/
	Тревога/пожар восстановлено 52	/		Тревога/пожар восстановлено 56	/
[1655]	Тревога/пожар восстановлено 57	/	[1656]	Тревога/пожар восстановлено 61	/
	Тревога/пожар восстановлено 58	/		Тревога/пожар восстановлено 62	/
	Тревога/пожар восстановлено 59	/		Тревога/пожар восстановлено 63	/
	Тревога/пожар восстановлено 60	/		Тревога/пожар восстановлено 64	/

По умолчанию = FF



## Отчетные коды специальных тревог

Секция	Описание	Данные	Секция	Описание	Данные
[1657]	Медицинская паника	/	[1658]	Отключение зоны	/
	Экстренная паника	/		Принуждение	/
	Пожарная паника	/		Для будущего использования	-
	Последнее закрытие	/		Парамедицинская	/

По умолчанию = FF

## Отчетные коды тампера зоны

Секция	Описание	Данные	Секция	Описание	Данные
[1661]	Тампер зоны 01	/	[1662]	Тампер зоны 05	/
	Тампер зоны 02	/		Тампер зоны 06	/
	Тампер зоны 03	/		Тампер зоны 07	/
	Тампер зоны 04	/		Тампер зоны 08	/

Секция	Описание	Данные	Секция	Описание	Данные
[1663]	Тампер зоны 09	/	[1664]	Тампер зоны 13	/
	Тампер зоны 10	/		Тампер зоны 14	/
	Тампер зоны 11	/		Тампер зоны 15	/
	Тампер зоны 12	/		Тампер зоны 16	/

Секция	Описание	Данные	Секция	Описание	Данные
[1665]	Тампер зоны 17	/	[1666]	Тампер зоны 21	/
	Тампер зоны 18	/		Тампер зоны 22	/
	Тампер зоны 19	/		Тампер зоны 23	/
	Тампер зоны 20	/		Тампер зоны 24	/

Секция	Описание	Данные	Секция	Описание	Данные
[1667]	Тампер зоны 25	/	[1668]	Тампер зоны 29	/
	Тампер зоны 26	/		Тампер зоны 30	/
	Тампер зоны 27	/		Тампер зоны 31	/
	Тампер зоны 28	/		Тампер зоны 32	/

Секция	Описание	Данные	Секция	Описание	Данные
[1669]	Тампер зоны 33	/	[1670]	Тампер зоны 37	/
	Тампер зоны 34	/		Тампер зоны 38	/
	Тампер зоны 35	/		Тампер зоны 39	/
	Тампер зоны 36	/		Тампер зоны 40	/

Секция	Описание	Данные	Секция	Описание	Данные
[1671]	Тампер зоны 41	/	[1672]	Тампер зоны 45	/
	Тампер зоны 42	/		Тампер зоны 46	/
	Тампер зоны 43	/		Тампер зоны 47	/
	Тампер зоны 44	/		Тампер зоны 48	/

Секция	Описание	Данные	Секция	Описание	Данные
[1673]	Тампер зоны 49	/	[1674]	Тампер зоны 53	/
	Тампер зоны 50	/		Тампер зоны 54	/
	Тампер зоны 51	/		Тампер зоны 55	/
	Тампер зоны 52	/		Тампер зоны 56	/

Секция	Описание	Данные	Секция	Описание	Данные
[1675]	Тампер зоны 57	/	[1676]	Тампер зоны 61	/
	Тампер зоны 58	/		Тампер зоны 62	/
	Тампер зоны 59	/		Тампер зоны 63	/
	Тампер зоны 60	/		Тампер зоны 64	/

По умолчанию = FF

**Отчетные коды восстановления тампера зоны**

Секция	Описание	Данные	Секция	Описание	Данные
[1681]	Восстановлен тампер зоны 01	/	[1682]	Восстановлен тампер зоны 05	/
	Восстановлен тампер зоны 02	/		Восстановлен тампер зоны 06	/
	Восстановлен тампер зоны 03	/		Восстановлен тампер зоны 07	/
	Восстановлен тампер зоны 04	/		Восстановлен тампер зоны 08	/

Секция	Описание	Данные	Секция	Описание	Данные
[1683]	Восстановлен тампер зоны 09	/	[1684]	Восстановлен тампер зоны 13	/
	Восстановлен тампер зоны 10	/		Восстановлен тампер зоны 14	/
	Восстановлен тампер зоны 11	/		Восстановлен тампер зоны 15	/
	Восстановлен тампер зоны 12	/		Восстановлен тампер зоны 16	/

Секция	Описание	Данные	Секция	Описание	Данные
[1685]	Восстановлен тампер зоны 17	/	[1686]	Восстановлен тампер зоны 21	/
	Восстановлен тампер зоны 18	/		Восстановлен тампер зоны 22	/
	Восстановлен тампер зоны 19	/		Восстановлен тампер зоны 23	/
	Восстановлен тампер зоны 20	/		Восстановлен тампер зоны 24	/

Секция	Описание	Данные	Секция	Описание	Данные
[1687]	Восстановлен тампер зоны 25	/	[1688]	Восстановлен тампер зоны 29	/
	Восстановлен тампер зоны 26	/		Восстановлен тампер зоны 30	/
	Восстановлен тампер зоны 27	/		Восстановлен тампер зоны 31	/
	Восстановлен тампер зоны 28	/		Восстановлен тампер зоны 32	/

Секция	Описание	Данные	Секция	Описание	Данные
[1689]	Восстановлен тампер зоны 33	/	[1690]	Восстановлен тампер зоны 37	/
	Восстановлен тампер зоны 34	/		Восстановлен тампер зоны 38	/
	Восстановлен тампер зоны 35	/		Восстановлен тампер зоны 39	/
	Восстановлен тампер зоны 36	/		Восстановлен тампер зоны 40	/

Секция	Описание	Данные	Секция	Описание	Данные
[1691]	Восстановлен тампер зоны 41	/	[1692]	Восстановлен тампер зоны 45	/
	Восстановлен тампер зоны 42	/		Восстановлен тампер зоны 46	/
	Восстановлен тампер зоны 43	/		Восстановлен тампер зоны 47	/
	Восстановлен тампер зоны 44	/		Восстановлен тампер зоны 48	/

Секция	Описание	Данные	Секция	Описание	Данные
[1693]	Восстановлен тампер зоны 49	/	[1694]	Восстановлен тампер зоны 53	/
	Восстановлен тампер зоны 50	/		Восстановлен тампер зоны 54	/
	Восстановлен тампер зоны 51	/		Восстановлен тампер зоны 55	/
	Восстановлен тампер зоны 52	/		Восстановлен тампер зоны 56	/

Секция	Описание	Данные	Секция	Описание	Данные
[1695]	Восстановлен тампер зоны 57	/	[1696]	Восстановлен тампер зоны 61	/
	Восстановлен тампер зоны 58	/		Восстановлен тампер зоны 62	/
	Восстановлен тампер зоны 59	/		Восстановлен тампер зоны 63	/
	Восстановлен тампер зоны 60	/		Восстановлен тампер зоны 64	/

По умолчанию = FF

**Специальные отчетные коды**

Секция	Описание	Данные	Секция	Описание	Данные
[1701]	Первое включение	/	[1702]	Инсталлятор вошел в систему	/
	Тестовый отчет	/		Инсталлятор вышел из системы	/
	Для будущего использования	-		Просрочка	/
	Отключение ПО	/		Для будущего использования	-

По умолчанию = FF

**Отчетные коды неисправностей системы**

Секция	Описание	Данные	Секция	Описание	Данные
[1711]	МТЛ	/	[1712]	Тампер консоли	/
	Потеря сетевого питания	/		Контроль радиопомех	/
	Потеря аккумулятора	/		Нет связи GSM	/
	Потеря времени	/		Потеря модуля GSM	/

[1713]	Для будущего использования	-
	Для будущего использования	-
	Потеря контроля IP приемника	/
	Потеря связи с центральной станцией	/

По умолчанию = FF

**Отчетные коды восстановления неисправностей**

Секция	Описание	Данные	Секция	Описание	Данные
[1721]	Восстановление МТЛ	/	[1722]	Восстановление тампера консоли	/
	Сетевое питание восстановлено	/		Восстановление контроля радиопомех	/
	Восстановление аккумулятора	/		Восстановление связи GSM	/
	Восстановление потери времени	/		Восстановление модуля GSM	/

[1723]	Для будущего использования	-
	Для будущего использования	-
	Восстановление контроля IP приемника	/
	Восстановление связи с центральной станцией	/

По умолчанию = FF

**Отчетные коды неисправностей/восстановления в зоне**

Секция	Описание	Данные	Секция	Описание	Данные
[1731]	Неисправность батареи в зоне	/	[1732]	Восстановлена батарея в зоне	/
	Потеря контроля над зоной	/		Восстановлен контроль над зоной	/
	Для будущего использования	-		Для будущего использования	-
	Для будущего использования	-		Для будущего использования	-

По умолчанию = FF

**Отчетные коды неисправности/восстановления беспроводного PGM**

Секция	Описание	Данные	Секция	Описание	Данные
[1733]	Проблема тампера беспроводного PGM	/	[1734]	Восстановление тампера беспроводного PGM	/
	Потеря контроля беспроводного PGM	/		Восстановление контроля беспроводного PGM	/
	Для будущего использования	-		Для будущего использования	-
	Для будущего использования	-		Для будущего использования	-

По умолчанию = FF

**Отчетные коды неисправности/восстановления беспроводной клавиатуры**

Секция	Описание	Данные	Секция	Описание	Данные
[1735]	Потеря контроля беспроводной клавиатуры	/	[1736]	Восстановление контроля беспроводной клавиатуры	/
	Потеря батареи беспроводной клавиатуры	/		Восстановление батареи беспроводной клавиатуры	/
	Потеря сетевого питания беспроводной клавиатуры	/		Восстановление сетевого питания беспроводной клавиатуры	/
	Для будущего использования	-		Для будущего использования	-

По умолчанию = FF

**Отчетные коды неисправности/восстановления беспроводного ретранслятора**

Секция	Описание	Данные	Секция	Описание	Данные
[1737]	Потеря контроля беспроводной ретранслятора	/	[1738]	Восстановление контроля беспроводного ретранслятора	/
	Потеря батареи беспроводного ретранслятора	/		Восстановление батареи беспроводного ретранслятора	/
	Потеря сетевого питания беспроводного ретранслятора	/		Восстановление сетевого питания беспроводного ретранслятора	/
	Для будущего использования	-		Для будущего использования	-

По умолчанию = FF

**Отчетные коды неисправности/восстановления беспроводной сирены**

Секция	Описание	Данные	Секция	Описание	Данные
[1739]	Неисправность тампера беспроводной сирены	/	[1740]	Восстановление тампера беспроводной сирены	/
	Потеря контроля беспроводной сирены	/		Восстановление контроля беспроводной сирены	/
	Потеря батареи беспроводной сирены	/		Восстановление батареи беспроводной сирены	/
	Потеря сетевого питания беспроводной сирены	/		Восстановление сетевого питания беспроводной сирены	/

По умолчанию = FF

**Программирование системы****Основные опции**

Секция	Опция	Описание	ВЫКЛ	ВКЛ
[2000]	1	Длина кода доступа	<input type="checkbox"/> 6 цифр	<b>▲ 4 цифры</b>
	2	Звуковое предупреждение о неисправности (за исключением потери сетевого питания)	<b>▲ Выключено</b>	<input type="checkbox"/> Включено
	3	Предупреждение о потере сетевого питания	<b>▲ Выключено</b>	<input type="checkbox"/> Включено
	4	Блокировка мастер-кода	<b>▲ Выключено</b>	<input type="checkbox"/> Включено
	5	Контроль тампера консоли	<b>▲ Выключено</b>	<input type="checkbox"/> Включено
	6	Необходим код для обхода зон	<b>▲ Выключено</b>	<input type="checkbox"/> Включено
	7	Раздел	<b>▲ Выключено</b>	<input type="checkbox"/> Включено
	8	Для будущего использования	-	-

Секция	Опция	Описание	ВЫКЛ	ВКЛ
[2001]	1	Паника 1 (Медицинская)	<input type="checkbox"/> Выключено	▲ Включено
	2	Паника 2 (Экстренная)	<input type="checkbox"/> Выключено	▲ Включено
	3	Паника 3 (Пожар)	<input type="checkbox"/> Выключено	▲ Включено
	4	Паника 1: Только отчет или звуковой сигнал	<input type="checkbox"/> Только отчет	▲ Громкая
	5	Паника 2: Только отчет или звуковой сигнал	<input type="checkbox"/> Только отчет	▲ Громкая
	6	Паника 3: Только отчет или звуковой сигнал	<input type="checkbox"/> Только отчет	▲ Громкая
	7	Для будущего использования	-	-
	8	Для будущего использования	-	-

Секция	Опция	Описание	ВЫКЛ	ВКЛ
[2002]	1	Увеличение громкости при входе/выходе	▲ Выключено	<input type="checkbox"/> Включено
	2	Увеличение громкости в режиме громкой связи	<input type="checkbox"/> Выключено	▲ Включено
	3	Период проверки	▲ 24 Ч	<input type="checkbox"/> 80 минут
	4	Контроль присутствия радиопомех	<input type="checkbox"/> Выключено	▲ Включено
	5	Переход на летнее время	▲ Выключено	<input type="checkbox"/> Включено
	6	Для будущего использования	-	-
	7	Для будущего использования	-	-
	8	Для будущего использования	-	-

### Опции постановки/снятия с охраны

Секция	Опция	Описание	ВЫКЛ	ВКЛ
[2003]	1	Короткий сигнал сирены при постановке /снятии при помощи ПДУ	▲ Выключено	<input type="checkbox"/> Включено
	2	Постановка на охрану периметра переключается на принудительную постановку на охрану периметра	<input type="checkbox"/> Выключено	▲ Включено
	3	Постановка на охрану сна переключается на принудительную постановку на охрану сна	<input type="checkbox"/> Выключено	▲ Включено
	4	Постановка на полную охрану переключается на принудительную постановку на полную охрану	<input type="checkbox"/> Выключено	▲ Включено
	5	Отчет о снятии с охраны	<input type="checkbox"/> Всегда	▲ Только после тревоги
	6	Постановка на охрану периметра одним нажатием	<input type="checkbox"/> Выключено	▲ Включено
	7	Постановка на охрану сна одним нажатием	<input type="checkbox"/> Выключено	▲ Включено
	8	Постановка на полную охрану одним нажатием	<input type="checkbox"/> Выключено	▲ Включено

## Опции беспроводного модуля

Секция	Опция	Описание	ВЫКЛ	ВКЛ
[2004]	1	Для будущего использования	-	-
	2	Отчет о восстановлении зоны	▲ После отключения сирены	<input type="checkbox"/> После закрытия зоны
	3 и 4	Опции определения тампера	3	4
		Выключено	ВЫКЛ	ВЫКЛ
		Только неисправность	ВКЛ	ВЫКЛ
		Снято с охраны: Только неисправность Поставлено на охрану: Согласно типу тревоги в зоне	ВЫКЛ	ВКЛ
	5	Снято с охраны: Громкая тревога Поставлено на охрану: Согласно типу тревоги в зоне	ВКЛ	ВКЛ
		Генерировать неисправность тампера в обойденной зоне	▲ Нет	<input type="checkbox"/> Да
	6 и 7	Опции контроля над беспроводным ретранслятором	6	7
		Выключено	ВЫКЛ	ВЫКЛ
		Только неисправность	ВЫКЛ	ВКЛ
		Снято с охраны: Только неисправность Поставлено на охрану: Согласно типу тревоги в зоне	ВКЛ	ВЫКЛ
		Снято с охраны: Громкая тревога Поставлено на охрану: Согласно типу тревоги в зоне	ВКЛ	ВКЛ
8	Генерировать потерю контроля в обойденной зоне	▲ Выключено	<input type="checkbox"/> Включено	

Секция	Опция	Описание	ВЫКЛ	ВКЛ
[2005]	1	Вход/Выход 1 используется как	▲ PGM 1	<input type="checkbox"/> Зона 1
	2	Вход/Выход 2 используется как	▲ PGM 2	<input type="checkbox"/> Зона 2
	3	Нормальное состояние PGM 1	▲ Н. О.	<input type="checkbox"/> Н. 3.
	4	Нормальное состояние PGM 2	▲ Н. О.	<input type="checkbox"/> Н. 3.
	5	Для будущего использования	-	-
	6	Режим отображения в реальном времени для беспроводной клавиатуры	<input type="checkbox"/> Выключено	▲ Включено
	7	Оконечное сопротивление в зоне (EOL)	▲ Нет EOL	<input type="checkbox"/> EOL резистор
	8	Для будущего использования	-	-

## Опции коммуникатора

Секция	Опция	Описание	ВЫКЛ	ВКЛ
[2006]	1 и 2	Опции мониторинга телефонной линии	1	2
		МТЛ выключен	ВЫКЛ	ВЫКЛ
		Только неисправность	ВКЛ	ВЫКЛ
		Снято с охраны: Только неисправность Поставлено на охрану: Громкая тревога	ВЫКЛ	ВКЛ
	3	Тихая тревога становится громкой	ВКЛ	ВКЛ
		Переключение на импульсный набор после пятой попытки	▲ Выключено	<input type="checkbox"/> Включено
		Обратный звонок ПО	▲ Выключено	<input type="checkbox"/> Включено
		Удаленная постановка / снятие при входящем вызове	<input type="checkbox"/> Выключено	▲ Включено
6	Принудительный дозвон	▲ Выключено	<input type="checkbox"/> Включено	
7	Тональный набор	▲ Выключено	<input type="checkbox"/> Включено	
8	Сквозность импульсов	1:2	1:1.5	

Секция	Опция	Описание	ВЫКЛ	ВКЛ
[2007]	1	Передача отчетов по телефонной линии	<input type="checkbox"/> Выключено	▲ Включено
	2	Передача отчетов по каналу GSM	<input type="checkbox"/> Выключено	▲ Включено
	3	Передача отчетов по каналу GPRS	<input type="checkbox"/> Выключено	▲ Включено
	4	Для будущего использования	-	-
	5	Передача отчетов при помощи SMS	<input type="checkbox"/> Выключено	▲ Включено
	6	Постановка/снятие через SMS	<input type="checkbox"/> Выключено	▲ Включено
	7	Для будущего использования	-	-
	8	Переопределение Contact ID	▲ Выключено	<input type="checkbox"/> Включено

Секция	Опция	Описание	ВЫКЛ	ВКЛ
[2008]	1 и 2	Опции мониторинга по каналу GPRS	1	2
		Мониторинг по каналу GPRS выключен	ВЫКЛ	ВЫКЛ
		Только неисправность	ВКЛ	ВЫКЛ
		Снято с охраны: Только неисправность	ВЫКЛ	ВКЛ
		Поставлено на охрану: Громкая тревога	ВЫКЛ	ВКЛ
	3 и 4	Тихая тревога становится громкой	ВКЛ	ВКЛ
		Для будущего использования	-	-
		5	Происходящие события в зашифрованном виде на внешний последовательный порт	<input type="checkbox"/> Выключено
6	Происходящие события на внешний последовательный порт	<input checked="" type="checkbox"/> Выключено	<input type="checkbox"/> Включено	
7	Происходящие события через модем (если подключен)	<input checked="" type="checkbox"/> Выключено	<input type="checkbox"/> Включено	
8	Происходящие события по GPRS (если подключен)	<input checked="" type="checkbox"/> Выключено	<input type="checkbox"/> Включено	

### Таймеры системы

Секция	Описание	Данные (значение от 000 до 255)	Исходная установка
[2020]	Задержка на вход 1	___/___/___ секунды	045 сек.
[2021]	Задержка на вход 2	___/___/___ секунды	045 сек.
[2022]	Задержка "умной" зоны	___/___/___ секунды (минимум 10 секунд)	045 сек.
[2023]	Задержка последнего закрытия	___/___/___ секунды	Выключено
[2024]	Счетчик автоматического отключения зоны	___/___/___ разы	005 раз
[2025]	Задержка удаленной блокировки	___/___/___ секунды	020 сек.
[2026]	Период непостановки системы на охрану	___/___/___ дни	Выключено
[2027]	Задержка отчета о потере питания	___/___/___ минуты	015 мин.
[2028]	Предварительная задержка сигнала тревоги (StayD)	___/___/___ секунды	255 сек.
[2029]	Задержка перепостановки на охрану (StayD)	___/___/___ секунды	015 сек.
[2030]	Выбор звукового сигнала задержки на вход	___/___/___ (000 - 006*)	003
[2031]	Выбор звукового сигнала задержки на выход	___/___/___ (000 - 006*)	002
[2032]	Число звонков	___/___/___ звонки	008 звонков
[2033]	Задержка перед автоответчиком	___/___/___ секунды	030 сек.
[2034]	Таймер сбоя МТЛ	___/___/___ секунды	032 сек.
[2035]	Задержка передачи тревоги	___/___/___ секунды	Выключено
[2036]	Задержка между попытками дозвона	___/___/___ секунды (максимум 130 секунд)	020 сек.
[2037]	Приоритет (основная связь)	___/___ (00=телефонная линия; 02 = GSM)	Выключено
[2038]	Отчет об автотесте	___/___/___ дни	Выключено
[2039]	Время отчета об автотесте	___/___:___/___ часы	Выключено
[2040]	Задержка сбоя в работе сети GSM	___/___/___ секунды	032 сек.
[2041]	Задержка режима "экономии трафика" GPRS	___/___:___/___ минуты	Выключено

\* 000 = Без тона; 001 = Звуковой сигнал; 002 = Обратный отсчет; 003 = Тональность 1; 004 = Тональность 2; 005 = Тональность 3; 006 = Тональность 4

## Функции сезонного перевода времени

### Коды стран

В Таблица 9 перечислены страны и им соответствующие коды. Эта информация необходима при программировании секции [2045] для функции перехода на летнее время. Чтобы включить эту функцию, смотрите в секции [2002], опцию 5, на стр. 21.

Таблица 9: Коды стран для MG6250

Значение	Страна	Значение	Страна
00	Мексика; Сент-Джонс; Багамы; Тёркс и Кайкос	10	Чатем
01	Куба	11	Тонго
02	Бразилия	12	Ирак; Сирия
03	Чили	13	Израиль
04	Фолклендские острова	14	Ливан; Киргизстан
05	Парагвай	15	Палестина
06	Европейский Союз; Великобритания; Гренландия	16	Египет
07	Россия и соседние страны	17	Намибия
08	Южная Австралия; Виктория; Территория столицы Австралии; Новый Южный Уэльс	18	Канада; США
09	Тасмания; Остров Лорд-Хау	19	Новая Зеландия

Секция	Данные	Описание
[2045]	___/___ 00 - 99	Код страны

## Программирование раздела

### Опции раздела

Секция	Опция	Описание	ВЫКЛ	ВКЛ
[2101]	1 и 2	Автопостановка по времени	1	2
		Выключено	ВЫКЛ	ВЫКЛ
		Охрана периметра	ВКЛ	ВЫКЛ
		Охрана сна	ВЫКЛ	ВКЛ
		Полная охрана	ВКЛ	ВКЛ
	3 и 4	Автопостановка по отсутствию движения	3	4
		Выключено	ВЫКЛ	ВЫКЛ
		Охрана периметра	ВКЛ	ВЫКЛ
		Охрана сна	ВЫКЛ	ВКЛ
		Полная охрана	ВКЛ	ВКЛ
	5	Переключиться на охрану периметра, если не открыта зона с задержкой на вход	▲ Выключено	<input type="checkbox"/> Включено
	6	Зоны слежения становятся зонами с задержкой на вход 2, если зона с задержкой обойдена	▲ Выключено	<input type="checkbox"/> Включено
7	Нет задержки на выход при постановке на охрану с ПДУ	▲ Выключено	<input type="checkbox"/> Включено	
8	Прекращение задержки на выход	<input type="checkbox"/> Выключено	▲ Включено	
[2102]	1 и 2	Автопостановка по времени	1	2
		Выключено	ВЫКЛ	ВЫКЛ
		Охрана периметра	ВКЛ	ВЫКЛ
		Охрана сна	ВЫКЛ	ВКЛ
		Полная охрана	ВКЛ	ВКЛ
	3 и 4	Автопостановка по отсутствию движения	3	4
		Выключено	ВЫКЛ	ВЫКЛ
		Охрана периметра	ВКЛ	ВЫКЛ
		Охрана сна	ВЫКЛ	ВКЛ
		Полная охрана	ВКЛ	ВКЛ
	5	Переключиться на охрану периметра, если не открыта зона с задержкой на вход	▲ Выключено	<input type="checkbox"/> Включено
	6	Зоны слежения становятся зонами с задержкой на вход 2, если зона с задержкой обойдена	▲ Выключено	<input type="checkbox"/> Включено
7	Нет задержки на выход при постановке на охрану с ПДУ	▲ Выключено	<input type="checkbox"/> Включено	
8	Прекращение задержки на выход	<input type="checkbox"/> Выключено	▲ Включено	



### Задержки разделов

Секция	Раздел 1	Значение	Задержка
[2110]	Задержка на выход	000 - 255 сек.	/ /
[2111]	Задержка отключения сирены	000 - 255 мин.	/ /
[2112]	Задержка отсутствия движения	000 - 255 x 15 мин.	/ /

Секция	Раздел 2	Значение	Задержка
[2120]	Задержка на выход	000 - 255 сек.	/ /
[2121]	Задержка отключения сирены	000 - 255 мин.	/ /
[2122]	Задержка отсутствия движения	000 - 255 x 15 мин.	/ /

### Время автопостановки раздела на охрану

Секция	Раздел	Время автопостановки
[2151]	Время автопостановки раздела 1	/ : /
[2152]	Время автопостановки раздела 2	/ : /

### Программирование пользователей

#### Блокировка инсталлятора

Секция	Описание
[2300]	/ /

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Чтобы включить блокировку инсталлятора, введите **147**.

#### Опции пользователей

Секция	Опция	Описание	ВЫКЛ	ВКЛ
[2501] ↓	1	Доступ к разделу 1	<input type="checkbox"/> Выключено	<input checked="" type="checkbox"/> Включено
	2	Доступ к разделу 2	<input checked="" type="checkbox"/> Выключено	<input type="checkbox"/> Включено
	3	Обход	<input checked="" type="checkbox"/> Выключено	<input type="checkbox"/> Включено
	4	Для будущего использования	-	-
	5	Для будущего использования	-	-
	6	Для будущего использования	-	-
	7	Активация PGM (нажать <b>CLEAR + ENTER</b> чтобы генерировать событие)	<input checked="" type="checkbox"/> Выключено	<input type="checkbox"/> Включено
[2516]	8	Принуждение	<input checked="" type="checkbox"/> Выключено	<input type="checkbox"/> Включено

▲ = Исх. уст.

### Подключение с ПО инсталлятора

Секция	Логин ПО	Описание
[2401]	Логин ПО инсталлятора	/ / / / / / / / / / / / / / / /
[2402]	Пароль ПО инсталлятора	/ / / / / / / / / / / / / / / /

## Описание событий MG6250

В следующих таблицах приводится список событий, которые могут произойти в консоли MG6250.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** В колонке раздела 1 и 2 относятся к разделам 1 и 2 соответственно, в то время как 3 относится к обоим разделам.

### Неотчетные события/Несохраняемые события

Таблица 10: Неотчетные события/Несохраняемые события

Событие	Описание события	Элемент события	Описание элемента события	Раздел
00	Зона ОК	01 - 64 99	Номер зоны	1, 2, 3
01	Зона открыта			
02	Статус раздела	00	Резервировано (не готова)	1, 2, 3
		01	Резервировано (готова)	
		02	Тихая тревога	
		03	Громкая тревога	
		04	Постоянная тревога	
		05	Пульсирующая тревога	
		06	Строб	
		07	Отмена тревоги	
		08	Короткий звуковой сигнал ВКЛ	
		09	Короткий звуковой сигнал ВЫКЛ	
		10	Запуск "землей"	
		11	Снятие с охраны раздела	
		12	Постановка раздела	
		13	Начался отсчет задержки на вход	
		14	Начался отсчет задержки на выход	
		15	Задержка предварительной тревоги	
	16	Резервировано		
03	Статус системы	00	Сирена выключена	1, 2, 3
		01	Сирена включена	
		02	Короткий сигнал сирены (один раз)	
		03	Короткий сигнал сирены (два раза)	
04				
05				

### Неотчетные события/Сохраняемые события

Таблица 11: Неотчетные события/Сохраненные события

Событие	Описание события	Элемент события	Описание элемента события	Раздел
06	Неотчетное событие	01	НАЖАТЫ CLEAR + ENTER (3 сек.)	1
		03	Постановка в режиме периметра	1, 2, 3
		04	Постановка в режиме сна	
		05	Постановка в принудительном режиме	
		06	Полная охрана если было в режиме охраны периметра	
		07	Ошибка связи с ПК	1
		08	Нажата прикладная клавиша 1	
		09	Нажата прикладная клавиша 2	
		10	Нажата прикладная клавиша 3	
		11	Нажата прикладная клавиша 4	
		12	Нажата прикладная клавиша 5	
		13	Нажата прикладная клавиша 6	
		14	Тревога тампера	
		15	Тревога при потере контроля	1, 2, 3
		16	Неисправность батареи дверного звонка 1	1
		17	Восстановлена батарея дверного звонка 1	
		18	Неисправность батареи дверного звонка 2	
		19	Восстановлена батарея дверного звонка 2	

Таблица 11: Неотчетные события/Сохраненные события

Событие	Описание события	Элемент события	Описание элемента события	Раздел		
06 (продолж.)	Неотчетное событие (продолжение)	20	С охраны сна на полную охрану	1, 2, 3		
		21	Обновление прошивки	1		
		22	Потеряна SIM - карта	1, 2, 3		
		23	Активирован режим StayD			
		24	Деактивирован режим StayD	1		
		25	Изменился статус регистрации IP			
		26	Изменился статус регистрации GPRS			
		27	Удаленный доступ запрещен			
				30	Звонок пользователя закончился из-за опроса ЦС	1
07	Удаленный доступ	01 - 16	Номер пользователя	1, 2, 3		
		99	Любой номер пользователя			
08	Управление PGM1	01 - 16	Номер пользователя	1, 2, 3		
		99	Любой номер пользователя			
09	Управление PGM2	01 - 16	Номер пользователя	1, 2, 3		
		99	Любой номер пользователя			
10	Управление PGM3	01 - 16	Номер пользователя	1, 2, 3		
		99	Любой номер пользователя			
11	Управление PGM4	01 - 16	Номер пользователя	1, 2, 3		
		99	Любой номер пользователя			
12	Управление PGM5	01 - 16	Номер пользователя	1, 2, 3		
		99	Любой номер пользователя			
13	Управление PGM6	01 - 16	Номер пользователя	1, 2, 3		
		99	Любой номер пользователя			
14	Удаленный доступ пользователю разрешен	01 - 16	Номер пользователя	1		
		99	Любой номер пользователя			
15	Активация PGM по телефону	01 - 08	Номер выхода	1		
		99	Любой номер выхода			
16	Подтверждение звукового сигнала дыма	01 - 64	Номер зоны	1		
		99	Любой номер зоны			
17	Передача задержки зоны	01 - 64	Номер зоны	1		
		99	Любой номер зоны			
18	Слабый сигнал зоны 1	01 - 64	Номер зоны	1		
		99	Любой номер зоны			
19	Слабый сигнал зоны 2	01 - 64	Номер зоны	1		
		99	Любой номер зоны			
20	Слабый сигнал зоны 3	01 - 64	Номер зоны	1		
		99	Любой номер зоны			
21	Слабый сигнал зоны 4	01 - 64	Номер зоны	1		
		99	Любой номер зоны			
22	Уровень заряда аккумулятора	00 - 255	Заряд аккумулятора	1		
23	Уровень постоянного напряжения	00 - 255	Уровень постоянного напряжения	1		
24	Начат отсчет пожарной задержки	01 - 64	Номер зоны	1, 2, 3		
		99	Любой номер зоны			
25	Отмена пожарной задержки	01 - 64	Номер зоны	1, 2, 3		
		99	Любой номер зоны			
26	Введен код пользователя	01 - 16	Номер пользователя	1, 2, 3		
		99	Любой номер пользователя			
28	Подтверждения прохода StayD	01 - 64	Номер зоны	1, 2, 3		
		99	Любой номер зоны			
29	Начальный старт передатчика	01 - 64	Номер зоны	1		
		99	Любой номер зоны			

Таблица 11: Неотчетные события/Сохраненные события

Событие	Описание события	Элемент события	Описание элемента события	Раздел
30	Начальный старт PGM	01 - 08	Номер выхода	1
		99	Любой номер выхода	
31	Начальный старт клавиатуры	01 - 04	Номер клавиатуры	1
		99	Любой номер клавиатуры	
32	Начальный старт ретранслятора	01 - 04	Номер ретранслятора	1
		99	Любой номер ретранслятора	
33	Начальный старт сирены	01 - 04	Номер сирены	1
		99	Любой номер сирены	

**Отчетные события/Сохраненные события**

Таблица 12: Отчетные события/Сохраненные события

Событие	Описание события	Элемент события	Описание элемента события	Раздел
40	Постановка на охрану пользователем	01 - 16	Номер пользователя	1, 2, 3
		99	Любой номер пользователя	
41	Специальная постановка на охрану	00	Автопостановка (по времени/отсутствию движения)	1, 2, 3
		01	Позднее закрытие	
		02	Постановка на охрану по отсутствию движения	
		03	Частичная постановка на охрану	
		04	Быстрая постановка на охрану	
		05	Постановка на охрану с BabyWare	
		06	Постановка на охрану переключателем	
42	Снятие с охраны пользователем	01 - 16	Номер пользователя	1, 2, 3
		99	Любой номер пользователя	
43	Снятие с охраны пользователем после тревоги	01 - 16	Номер пользователя	1, 2, 3
		99	Любой номер пользователя	
44	Отмена тревоги пользователем	01 - 16	Номер пользователя	1, 2, 3
		99	Любой номер пользователя	
45	Специальное снятие с охраны	00	Отмена автопостановки (по времени/отсутствию движения)	1, 2, 3
		01	Снятие с охраны через BabyWare	
		02	Снятие с охраны после тревоги через BabyWare	
		03	Отмена тревоги через BabyWare	
		04	Отмена парамедицинской тревоги	
		05	Снятие с охраны переключателем	
		06	Снятие с охраны переключателем после тревоги	
07	Отмена тревоги переключателем			
46	Обойденные зоны	01 - 64	Номер зоны	1, 2, 3
		99	Любой номер зоны	
47	Тревога в зоне	01 - 64	Номер зоны	1, 2, 3
		99	Любой номер зоны	
48	Пожарная тревога	01 - 64	Номер зоны	1, 2, 3
		99	Любой номер зоны	
49	Восстановление тревоги в зоне	01 - 64	Номер зоны	1, 2, 3
		99	Любой номер зоны	
50	Восстановление пожарной тревоги	01 - 64	Номер зоны	1, 2, 3
		99	Любой номер зоны	
51	Отключение зоны	01 - 64	Номер зоны	1, 2, 3
		99	Любой номер зоны	

Таблица 12: Отчетные события/Сохраненные события

Событие	Описание события	Элемент события	Описание элемента события	Раздел
52	Специальная тревога	00	Экстренная паника	1, 2, 3
		01	Медицинская паника	1, 2, 3
		02	Пожарная паника	1, 2, 3
		03	Последнее закрытие	1, 2, 3
		04	Полное отключение	1, 2, 3
		05	Тревога принуждения	1, 2, 3
53	Парамедицинская тревога	01 - 16	Номер пользователя	1, 2, 3
		99	Любой номер пользователя	
54	Специальные	00	Включение питания	1
		01	Отчет о тесте	
		02	Подключение с ПО	
		03	Отключение с ПО	
		04	Инсталлятор в режиме программирования	
		05	Инсталлятор вышел из режима программирования	
		06	Задержка просроченного закрытия завершена	
55	Новая неисправность	00	Неисправность телефонной линии	1
		01	Потеря сетевого питания	
		02	Потеря аккумулятора	
		03	Потеря времени	
		04	Тампер консоли	
		05	Радиопомехи	
		06	Нет связи GSM	
		07	Потеря контроля сети GSM	
		08	Нет связи IP	
		09	Потеря контроля сети IP	
		10	Потеря приемника IP	
		11	Потеря связи с центральной станцией	
		12	Потеря связи для личных отчетов	
56	Восстановление неисправности	00	Неисправность телефонной линии восстановлена	1
		01	Сетевое питание восстановлено	
		02	Аккумулятор восстановлен	
		03	Время восстановлено	
		04	Тампер консоли восстановлен	
		05	Нет радиопомех	
		06	Связь GSM восстановлена	
		07	Контроль сети GSM восстановлен	
		08	Связь по IP восстановлена	
		09	Контроль сети IP восстановлен	
		10	Приемник IP восстановлен	
		11	Восстановлена связь с центральной станцией	
		12	Связь для персональных отчетов восстановлена	
57	Неисправность тампера зоны	01 - 64	Номер зоны	1, 2, 3
		99	Любой номер зоны	
58	Восстановлен тампер зоны	01 - 64	Номер зоны	1, 2, 3,
		99	Любой номер зоны	
59	Разряд батареи в зоне	01 - 64	Номер зоны	1
		99	Любой номер зоны	
60	Восстановление батареи в зоне	01 - 64	Номер зоны	1
		99	Любой номер зоны	
61	Потеря контроля над зоной	01 - 64	Номер зоны	1
		99	Любой номер зоны	

Таблица 12: Отчетные события/Сохраненные события

Событие	Описание события	Элемент события	Описание элемента события	Раздел
62	Восстановление контроля над зоной	01 - 64	Номер зоны	1
		99	Любой номер зоны	
63	Неисправность таппера PGM	01 - 08	Номер PGM	1
		99	Любой номер PGM	
64	Восстановление таппера PGM	01 - 08	Номер PGM	1
		99	Любой номер PGM	
65	Потеря контроля над PGM	01 - 08	Номер PGM	1
		99	Любой номер PGM	
66	Восстановление контроля над PGM	01 - 08	Номер PGM	1
		99	Любой номер PGM	
67	Потеря контроля над клавиатурой	01 - 04	Номер клавиатуры	1
		99	Любой номер клавиатуры	
68	Восстановление контроля над клавиатурой	01 - 04	Номер клавиатуры	1
		99	Любой номер клавиатуры	
69	Разряд батареи клавиатуры	01 - 04	Номер клавиатуры	1
		99	Любой номер клавиатуры	
70	Восстановление батареи клавиатуры	01 - 04	Номер клавиатуры	1
		99	Любой номер клавиатуры	
71	Потеря сетевого питания клавиатуры	01 - 04	Номер клавиатуры	1
		99	Любой номер клавиатуры	
72	Восстановление сетевого питания клавиатуры	01 - 04	Номер клавиатуры	1
		99	Любой номер клавиатуры	
73	Потеря контроля над ретранслятором	01 - 04	Номер ретранслятора	1
			Любой номер ретранслятора	
74	Восстановление контроля над ретранслятором	01 - 04	Номер ретранслятора	1
			Любой номер ретранслятора	
75	Разряд батареи ретранслятора	01 - 04	Номер ретранслятора	1
			Любой номер ретранслятора	
76	Восстановление батареи ретранслятора	01 - 04	Номер ретранслятора	1
			Любой номер ретранслятора	
77	Потеря сетевого питания ретранслятора	01 - 04	Номер ретранслятора	1
			Любой номер ретранслятора	
78	Восстановление сетевого питания ретранслятора	01 - 04	Номер ретранслятора	1
			Любой номер ретранслятора	
79	Неисправность таппера сирены	01 - 04	Номер сирены	1
			Любой номер сирены	
80	Восстановление таппера сирены	01 - 04	Номер сирены	1
			Любой номер сирены	
81	Потеря контроля над сиреной	01 - 04	Номер сирены	1
			Любой номер сирены	
82	Восстановление контроля над сиреной	01 - 04	Номер сирены	1
			Любой номер сирены	
83	Разряд батареи сирены	01 - 04	Номер сирены	1
			Любой номер сирены	
84	Восстановление батареи сирены	01 - 04	Номер сирены	1
			Любой номер сирены	
85	Потеря сетевого питания сирены	01 - 04	Номер сирены	1
			Любой номер сирены	
86	Восстановление сетевого питания сирены	01 - 04	Номер сирены	1
			Любой номер сирены	

## Ввод информации

При программировании некоторых функций MG6250 (например, при вводе имени зоны), необходимо ввести десятичные и шестнадцатеричные значения с помощью клавиатуры консоли и клавиш постановки на охрану.

### Десятичные и шестнадцатеричные числа

В Таблице 13 описаны алфавитно-цифровые клавиши ввода консоли.

Таблица 13: Список алфавитно-цифровых клавиш ввода

Клавиша	Значение
1	1/специальные символы (+ - / @ * . : _ #)
2	A/B/C/2
3	D/E/F/3
4	G/H/I/4
5	J/K/L/5
6	M/N/O/6
7	P/Q/R/S/7
8	T/U/V/8
9	W/X/Y/Z/9
0	0
	Вставляет пробел
OFF	Удаляет символ, который предшествует курсору
STAY	Переключение между прописными и строчными буквами
SLEEP	Позволяет вводить специальные символы (см. Таблица 14)
*	Удаляет все введенные символы
#	Доступ к следующему меню или разделу
△	Перемещение курсора на один шаг вперед
▽	Перемещение курсора на один шаг назад

### Специальные символы


Для ввода специального символа из Таблица 14, нажмите клавишу SLEEP, после чего введите соответствующее трехзначное число.


Таблица 14: Каталог специальных символов

07-04 05-00	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111
0000	!	@	#	\$	%	&	'	(	)	*	+	,	-	.	:	;
0001	!	!"	!"#\$	!"#\$%	!"#\$%&	!"#\$%&'	!"#\$%&'(	!"#\$%&'( )	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*
0010	!"#\$	!"#\$%	!"#\$%&	!"#\$%&'	!"#\$%&'(	!"#\$%&'( )	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*
0011	!"#\$%	!"#\$%&	!"#\$%&'	!"#\$%&'(	!"#\$%&'( )	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*
0100	!"#\$%&	!"#\$%&'	!"#\$%&'(	!"#\$%&'( )	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*
0101	!"#\$%&'	!"#\$%&'(	!"#\$%&'( )	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*
0110	!"#\$%&'(	!"#\$%&'( )	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*
0111	!"#\$%&'( )	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*
1000	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*
1001	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*
1010	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*
1011	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*
1100	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*
1101	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*
1110	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*
1111	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*	!"#\$%&'( )*









## **Гарантия**

Для получения полной информации о гарантийных обязательствах на данный продукт, просьба ознакомиться с разделом Limited Warranty Statement на сайте [www.paradox.com/terms](http://www.paradox.com/terms). Используя данный продукт Paradox, Вы принимаете все гарантийные условия и сроки.

## **Патенты**

Используются один или несколько патентов США: 7046142, 6215399, 6111256, 6104319, 5920259, 5886632, 5721542, 5287111, и RE39406. Могут также использоваться канадские и международные патенты.

© 2011 Paradox Ltd. Все права защищены. Изменения в спецификациях могут осуществляться без предварительного предупреждения. Magellan и BabyWare это торговые марки компании Paradox Security Systems Ltd. и ее филиалов в Канаде, США и других странах.

По вопросам технической поддержки на территории России и стран СНГ обращаться по телефонам **Горячей линии технической поддержки**: Москва **(495)6637144**, Санкт-Петербург **(812)4485333**, с понедельника по пятницу, с 10:00 до 19:00 по московскому времени. А также посетите наш сайт **[www.paradox-russia.ru](http://www.paradox-russia.ru)**

**P ▲ R ▲ D O X™**

Отпечатано в Канаде- 07/2011 PARADOX.COM MG6250-RP01