

Программирование PGM на панели EVO192

версии 6.80 и выше

Дополнение

The following information has not been included in the EVO Programming Guide. The information detailed in this addendum applies to the PGM4 and PGM82 Programming.

Программирование PGM

1. Введите секцию [0901] - [0932]
2. Введите 8 - значный серийный номер и 3 - значный номер выхода.
3. Введите 3-значную группу событий, группу функций, № события начала и № конца активации PGM.
4. Введите 3-значную группу событий, группу функций, № события начала и № конца деактивации PGM.
5. Выберите время работы PGM (001 - 255 x 1 сек./мин.). По умолчанию установлено 15 минут.
6. Установите опции PGM, как показано в таблице ниже.

ОПЦИЯ	ОПИСАНИЕ	№ PGM	
		ВЫКЛ	ВКЛ
1	Деактивация PGM после (ВЫКЛ = событие деактивации; ВКЛ = таймер PGM)		▲
2	Базовое время PGM (ВЫКЛ = секунды; ВКЛ = минуты)		▲
3	Опция гибкой деактивации PGM (ВЫКЛ=таймер PGM; ВКЛ=таймер PGM и/или событие деактивации)	▲	
4	Состояние PGM (ВЫКЛ = нормально открытый; ВКЛ = нормально закрытый)	▲	
5	Базовое время PGM (ВЫКЛ = согласно опции 2, ВКЛ = часы)	▲	
6 - 8	Для использования в будущем	-	-